

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ЛАБОРАТОРИИ

1. СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

Считывающий элемент - лазерный	Наличие
Дальность сканирования, см	Не более 28
Скорость сканирования, скан/сек	Не более 1333
Диапазон глубины сканирования, мм	Не менее 25 и не более 279
Ширина сканирования, мм	Не менее 150
Интерфейсный кабель - USB	Наличие
Распознавание всех 1D штрих-кодов	Наличие

2. ПРИНТЕР

Лазерная монохромная технология печати	Наличие
Интерфейсный кабель – USB и/или Сетевой интерфейс	Наличие
Кол-во лотков для бумаги, шт.	Не менее 1
Емкость податчика бумаги, шт.	Не менее 250
Время выхода первой страницы, сек	Не более 7
Разрешение черно-белой печати, dpi	Не менее 1200
Максимальная скорость монохромной печати, стр./мин	Не менее 40
Формат печатных носителей	A4 (210x297 мм); пользовательские форматы: от 70x148 мм до 216x356 мм - для многоцелевого лотка от 105x148 мм до 216x356 мм - для кассеты на 250 листов

3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Количество последовательных портов, шт.	Не менее 1
Количество разъемов RS-232, шт.	Не менее 1
Скорость RS-232, Бит/с	Не менее 230400
Количество Ethernet-разъемов, шт.	Не менее 1
Тип коннектора RJ-45	Наличие
Поддержка протоколов: SMTP, BootP, HTTP, Telnet, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, SNMP V1	Наличие
Поддержка IPv4	Наличие
Метод настройки через программное обеспечение	Наличие

4. ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК	
Разрешение, dpi	Не менее 203
Скорость печати, мм/сек	Не более 130
Максимальная ширина печати, мм	Не более 105
Минимальная ширина печати, мм	Не более 20
Максимальная длина печати, мм	Не более 1000
Внешний диаметр ролика этикеток, мм	Не более 130
Датчик наличия этикетки	Наличие
Датчик расстояния между этикетками	Наличие
Язык управления принтером - EPL2, Line Mode, ZPL I/ZPL II	Наличие
Интерфейсный кабель - USB	Наличие

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛИС «АРИАДНА»

Тип оборудования	Производитель	Модель	Внешний вид
Сканер штрих-кодов	Honeywell	Metrologic MS3780	
Принтер	Kyocera	Ecosys M2540dn	
Преобразователь последовательных интерфейсов	MOXA	NPort 5110 RU	
Принтер этикеток	Zebra	GK420d	

* Возможность работы с другими моделями уточняйте в техподдержке компании «Решение».

КОМПАНИЯ «РЕШЕНИЕ»

190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 29, лит. А, БЦ «Маркс»

Тел.: + 7 (812) 337-70-07, +7 (812) 337-70-77

info@reshenie-soft.ru, www.reshenie-soft.ru